

## Как перейти с BitVision на Яндекс сервер CV380

Стандартный пароль на новых прошивках -123456 (на старых 12345)!  
При обновлении, чтобы избежать поломок оборудования, используйте бесперебойный источник питания (не PoE) и не в коем случае не должно произойти выключение оборудования во время установки!

Вы можете сделать это самостоятельно по инструкции ниже (Инструкция предоставлена для оборудования бренда Cantonk). Компания не несет гарантийных обязательств, в случае самостоятельной установки. Также вы можете обратиться в техническую поддержку ООО Электросклад (Услуга платная).

**Перепрошивка ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА.** Прошивка делается Несколькими вариантами.

### 1. Прошивка через USB

Меню «Обслуживание» => Версия / Устройство запоминаем версию или фотографируем на телефон \ и отправляем в нашу техподдержку.

Скорее всего вам понадобится 2 файла для обновления – устанавливаются строго в определенной очередности.

Записывайте распакованный файл (Извлечь архив) на флешку объёмом не более 32ГБ, отформатированную в формате FAT32.

Вставляйте её в регистратор.

Через правую шестеренку меню «Обслуживание» => «Обновить вручную» прошивайте регистратор.

Во время прошивки ни в коем случае не отключайте питание регистратора.

Через правую шестеренку меню «Обслуживание» => Версия / Устройство проверяем версия должна обновиться.

Поздравляем Ваш регистратор успешно обновлен до новой версии!

### 2. Прошивка через SEARCH TOOL

Прошивка делается через SEARCH TOOL (IP Search) через вкладку Upgrade в правой верхней части экрана

Через кнопку Search делается поиск — запоминаем версию или фотографируем на телефон \ или чат whatsapp техподдержки

Выбирается фильтр только камеры NVR\XVR

Ставится галочка на нужную строчку регистратора

В правом верхнем углу переводим в режим обновления Upgrade

Скорее всего вам понадобится 2 файла для обновления – устанавливаются строго в определенной очередности.

Через кнопку Browse выбираем прошивку (желательно что бы путь папки был коротким и на английском языке)

Вводится пароль на регистратор (по умолчанию с завода «123456» или старая прошивка «12345» )

В правом нижнем углу нажимаем Upgrade и ждем 5 мин. (Регистратор загрузит прошивку, далее обновляется и перезагружается)

После обновления проверяем Через кнопку Search делается поиск и Проверяем В столбике Firmware Version версия изменится на новую.

Поздравляем Ваш регистратор успешно обновлен до новой версии!

### 3. Так же возможна прошивка через Web интерфейс (сайт) регистратора

Заходим на по IP адресу на сайт камеры (по умолчанию 192.168.1.168) или видеорегистратора (по умолчанию 192.168.1.88). Если адрес изменен и неизвестен его можно найти через поисковик SERSHTOOL.

Сайт регистратора требует, устанавливаем Плагин для правильной работы регистратора в браузере!

Прошивка делается только Через Web интерфейс камеры по локальной сети (не через интернет)

Настройка => Система (Системные настройки) => справа вкладка «Обслуживание» =>

Обновление ПО

в английском интерфейсе Configuration => System (System Configuration) => справа вкладка Maintenance => Upgrade Firmware

Скорее всего вам понадобится 2 файла для обновления – устанавливаются строго в определенной очередности.